

NASみる シリーズ別検知イベント一覧

本紙は以下バージョンの対応版です。

OS	シリーズ	アプリ/エージェントVer
Linux NAS	NSB-5A/7Aシリーズ NSB-3シリーズ	2.06以上 1.07以上(本体F/W)
WSIoT2019 for Storage	NSB-75Sシリーズ・NSB-7MSシリーズ	
WSS 2016	NSB-75Sシリーズ・NSB-7MSシリーズ・NSB-96Rシリーズ	2.20以上
WSS 2012R2	NSB-75Sシリーズ NSB-96Sシリーズ	1.14まで
WSS 2012R2 (ロジックブランド)	LSV-MS2VKWシリーズ・LSV-5S4CKWシリーズ・LSV-5S4CKSシリーズ	

○対応 ×非対応

カテゴリ	通知イベントメッセージ	概要	レベル	監視間隔	メール 配信	Linux		Windows					備考
						NSB-7A NSB-5A	NSB-3	NSB-96	NSB-75S4D*9 NSB-7MS2D*9 NSB-75S4D*6 NSB-7MS2C*6 NSB-7MS2CA NSB-75S4D*2	NSB-75S4R*6 NSB-75S4R*2	SV-5S4CK	SV-MS2VK	
システム	予期せぬシャットダウンを検出しました。	突然の電源断など、予期せぬシャットダウンが発生した事を検出しました。	警告	起動時	○	○	○	○	○	○	○	○	
	メモリダンプの生成を検出しました。	メモリダンプの生成を検出しました。	警告	起動時	○	×	×	○	○	○	○	○	
	システムがレジャーモードになりました。	システムがスリープ/休止状態からレジャーモードになった事を検出しました。	情報	レジャーモード時	×	×	×	○	○	○	○	○	
	システムがスリープ/休止へ移行しました。	システムがスリープ/休止状態へ移行する事を検出しました。	情報	スリープ/休止時	×	×	×	○(*1)	○(*2)	○(*2)	○	○	
	システムを開始しました。	システムを起動しました。	情報	起動時	×	○	○	○	○	○	○	○	
	システムをシャットダウンしました。	システムがシャットダウン動作を開始した事を検出しました。	情報	シャットダウン時	×	○	○	○	○	○	○	○	
	ホスト名が「***」から「***」へ変更されました。	NASのホスト名が変更された事を検出しました。	情報	起動時	×	○	○	○	○	○	○	○	
	IPアドレスが「***」から「***」へ変更されました。	NASのIPアドレスが変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	DNSアドレスが「***」から「***」へ変更されました。	NASのDNSアドレスが変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	デフォルトゲートウェイが「***」から「***」へ変更されました。	NASのデフォルトゲートウェイが変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	Windows Updateの設定が変更されました。	Windows Updateの設定が変更された事を検出しました。	情報	30分	×	×	×	○	○	○	○	○	
	Windows Updateが実施されました。	Windows Updateの適用を検出しました。	情報	30分	×	×	×	○	○	○	○	○	
	ファームウェアのアップデートが実施されました。	Linux NASのF/W更新を検出しました。	情報	30分	×	○	○	×	×	×	×	×	
	「***」がインストールされました。	アプリケーションソフトのインストールを検出しました。	情報	1分	×	○	×	○	○	○	○	○	
「***」がアンインストールされました。	アプリケーションソフトのアンインストールを検出しました。	情報	1分	×	○	○	○	○	○	○	○		
バックアップ	バックアップに失敗しました。	バックアップの失敗を検出しました。	エラー	1分	○	○	○	○	○	○	○		
ボリューム	ボリューム(***)(冗長性)に障害を検出しました。	RAIDボリュームの冗長性に障害を検出しました。	エラー	1分	○	○	○	×	○	○	○	○	
	RAID動作モードがパターン***に変更されました。	RAID構成の変更を検出しました。	情報	1分	×	×	×	×	○	○	○	○	
	の残り容量が%に低下しています。	ボリュームの残り容量が閾値を下回った事を検出しました。	警告	1分	○	○	○	○	○	○	○	○	
デバイス	HDDのSMART値に必要な変化を検出しました。	SMART値「代替保留セクタ(C5)」が変化した事を検出しました。	警告	1分	×	○	○	×	○	○	○	○	
	HDDのSMART値に変化を検出しました。	SMART値の変化を検出しました。 01, 05, 07, C4, C5, C6, C7, C8	情報	1分	×	○	○	×	○	○	○	○	
	UPSとの通信が切断されました。	UPSとの通信が切断された事を検出しました。	警告	1分	○	○	○	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	
	UPSの劣化を検出しました。	UPSのバッテリー劣化を検出しました。	警告	1分	○	×	×	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	○(*3)	
	HDDの温度異常を検出しました。	HDDの温度が閾値を超えました。	エラー	1分	○	○	×	×	○	○	○	○	
	CPUの温度異常を検出しました。	CPUの温度が閾値を超えました。	エラー	1分	○	×	×	×	○	○	×	○	
	システム温度の異常を検出しました。	システム温度が閾値を超えました (Linux モデル)。	エラー	1分	○	○	○	×	×	×	×	×	
	ケースファンの回転数に異常を検出しました。	ケースファンの回転数で異常を検出しました。	エラー	1分	○	○	○	×	○	×	×	×	
	CPUファンの回転数に異常を検出しました。	CPUファンの回転数で異常を検出しました。	エラー	1分	○	×	×	×	○	×	×	×	
	***が接続されました。(外付けストレージの接続)	外付けストレージの接続を検出しました。	情報	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	***が取り外されました。(外付けストレージの取り外し)	外付けストレージの取り外しを検出しました。	情報	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	HDDがボリューム構成から切り離されました。	内蔵HDDが取り外された事を検出しました。	エラー	1分	○	○	○	×	○	○	○	○	
	HDDの交換を検出しました。	HDDが交換された事を検出しました。	情報	1分	×	○	×	×	○	○	○	○	
	ヘアポーン交換を検出しました。	MACアドレスが変化するため、ヘアポーンが交換されたと判断しました。	情報	30分	×	×	×	○	○	○	○	○	
	「HDD」エラー	HDDのI/Oエラーを検出しました。	警告	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	ポートランキングが構成されました。	ポートランキングが構成された事を検出しました。	情報	1分	×	○	×	×	×	×	×	×	
	ポートランキングが解除されました。	ポートランキングが解除された事を検出しました。	情報	1分	×	○	×	×	×	×	×	×	
	HDDの健康レベルは「良好」です。	内蔵HDDの健康レベル判定が「良好」へ変化したことを検知。	情報	30分	○	○	○	×	×	×	×	×	
	HDDの健康レベルが「良好(留意)」へ移行しました。	内蔵HDDの健康レベル判定が「良好(留意)」へ変化したことを検知。	情報	30分	○	○	○	×	×	×	×	×	
	HDDの健康レベルが「良好(注意)」へ移行しました。	内蔵HDDの健康レベル判定が「良好(注意)」へ変化したことを検知。	情報	30分	○	○	○	×	×	×	×	×	
HDDの健康レベルが「注意」へ移行しました。	内蔵HDDの健康レベル判定が「注意」へ変化したことを検知。	警告	30分	○	○	○	×	×	×	×	×		
HDDの健康レベルが「要注意」へ移行しました。	内蔵HDDの健康レベル判定が「要注意」へ変化したことを検知。	警告	30分	○	○	○	×	×	×	×	×		
管理ツール	スケジュール電源管理設定が変更されました。	管理ツール上で、スケジュール電源設定が変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	×	○	○	○	○	○	
	お知らせメール通知設定が変更されました。	管理ツール上で、お知らせメール通知設定が変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	ボリューム(***)(暗号化)が暗号化されました。	ボリュームの暗号化を検出しました。	情報	1分	×	○	×	×	○	×	○	○	
	暗号化ボリューム(***)(暗号化)が暗号解除されました。	暗号化ボリュームで、暗号解除された事を検出しました。	情報	1分	×	○	×	×	○	×	○	○	
	暗号化ボリューム(***)(暗号化)がアンロックされました。	暗号化ボリュームがアンロックされた事を検出しました。	情報	1分	×	○	×	×	○	×	○	○	
	暗号化ボリューム(***)(暗号化)がロックされました。	暗号化ボリュームがロックされた事を検出しました。	情報	1分	×	○	×	×	○	×	○	○	
エージェントによる初期化が実行されました。	エージェントプログラムが初回起動した事を検出しました。	情報	起動時	×	○	○	○	○	○	○	○		
サーバー	登録製品からの定期通知が届きませんでした。	NASからの定期通知が、24時間以上途絶えている事を検出しました。	エラー	24時間	○	○	○	○	○	○	○		
テスト	テスト通知	エージェントプログラムで、「テストイベント通知」が実行されました。	情報	TEST実行時	○	○	○	○	○	○	○		

(*1)Windows版NASみるエージェント Ver 2.20以降と、NAS管理ツール Ver 5.71以降の組み合わせで、NAS管理ツールの「電源設定」から設定を行った場合のみサポート。

(*2)Windows版NASみるエージェント Ver 2.20以降と、NASツール Ver 7.00以降の組み合わせで、NASツールの「電源設定」から設定を行った場合のみサポート。

(*3)Windows版NASみるエージェント Ver 1.10よりUPSに対応。