

PoE動作確認製品一覧

2024年9月17日現在

PSE(給電機器)				
型番	EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL
ポート数	5ポート	8ポート	16ポート	24ポート
PoE対応ポート数	4ポート(ポート1~4のみ)	8ポート	16ポート	24ポート
PoE対応規格	IEEE802.3af/at(PoE+)準拠			
PoE最大受電能力 (1ポートあたり)	at規格:25.5W af規格:12.95W			
PoE最大給電能力(合計) ※1	78W	120W	210W	380W
PoE給電判定しきい値	68W	110W	190W	360W

※1 受電機器に要求されているPoE給電電力の合計がPoE最大給電能力を超えた場合、新たに接続した受電機器への給電は開始されません。接続済みの機器へは継続して給電されます。

最大接続可能台数一覧 ※2

- ※ × : 非対応
- ※2 PoE給電判定しきい値を基に、最大接続可能台数を記載しております。
- ※3 PoEパススルー機能を使用する場合、HUBへの接続可能台数は減少します。
- ※4 USBメモリーを使用する場合、HUBへの接続可能台数は減少します。
- ※5 1ポートあたりの最大受電電力

▼無線アクセスポイント

メーカー	シリーズ/型番	最大消費電力	最大接続可能台数			
			EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL
			25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5
ELECOM	WAB-BE187-M	29.7W	×	×	×	×
	WAB-M1775-PS ※3	12.95W	4台	8台	14台	24台
	WAB-S1775	9.6W	4台	8台	16台	24台
	WAB-M2133	25.5W	2台	4台	7台	14台
	WAB-I1750-PS ※3	12.5W	4台	8台	15台	24台
	WAB-S1167IW-PD	6.1W	4台	8台	16台	24台

メーカー	シリーズ/型番	最大消費電力	最大接続可能台数			
			EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL
			25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5
FURUNO	ACERA1320 ※4	21.6W	3台	5台	8台	16台
	ACERA1310 ※4	12.72W	4台	8台	14台	24台

▼ネットワークカメラ

タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	最大接続可能台数			
			EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL
			25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5
ドームカメラ	AXIS M3085-V	4.2W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M3086-V	4.2W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M3088-V	4.2W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M3115-LVE	8.7W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M3116-LVE	8.7W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M3205-LVE	12.0W	4台	8台	15台	24台
	AXIS M4215-LV	9.5W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M4215-V	4.4W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M4216-LV	9.7W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M4216-V	4.4W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M4218-LV	9.7W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M4218-V	4.8W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P3265-LV	8.9W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P3265-LVE	10.7W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P3265-V	5.1W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P3267-LV	9.0W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P3267-LVE	12.1W	4台	8台	15台	24台
	AXIS P3268-LV	10.0W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P3268-LVE	11.2W	4台	8台	16台	24台
	ボックス型カメラ	AXIS Q3536-LVE	23.0W	2台	4台	8台
AXIS Q3538-LVE		23.0W	2台	4台	8台	15台
AXIS Q3538-SLVE		23.0W	2台	4台	8台	15台
AXIS M1055-L		4.3W	4台	8台	16台	24台
AXIS M1135 Mk II		7.2W	4台	8台	16台	24台
AXIS M1135-E Mk II		7.2W	4台	8台	16台	24台
AXIS M1137 Mk II		7.2W	4台	8台	16台	24台
AXIS M1137-E Mk II		7.2W	4台	8台	16台	24台
AXIS P1375		9.6W	4台	8台	16台	24台
AXIS P1377		10.7W	4台	8台	16台	24台
パレット型カメラ	AXIS P1378	10.7W	4台	8台	16台	24台
	AXIS Q1656	8.2W	4台	8台	16台	24台
	AXIS Q1656-B	8.2W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M2035-LE	12.95W	4台	8台	14台	24台
PTZカメラ	AXIS M2036-LE	12.95W	4台	8台	14台	24台
	AXIS P1455-LE	12.95W	4台	8台	14台	24台
	AXIS M5074	9.3W	4台	8台	16台	24台
モジュラー型カメラ	AXIS M5075	9.3W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M5075-G	9.5W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P5655-E	19.0W	3台	5台	10台	18台
	AXIS F9111	25.5W	2台	4台	7台	14台
	AXIS P1245	4.0W	4台	8台	16台	24台
AXIS P1265	4.0W	4台	8台	16台	24台	
AXIS P1275	4.0W	4台	8台	16台	24台	
AXIS P1280-E	4.0W	4台	8台	16台	24台	

パノラマカメラ	AXIS M4308-PL	15.5W	4台	7台	12台	23台
	AXIS M4317-PLVE	12.95W	4台	8台	14台	24台
	AXIS M4318-PLVE	12.95W	4台	8台	14台	24台
	AXIS M4327-P	5.1W	4台	8台	16台	24台
	AXIS M4328-P	5.1W	4台	8台	16台	24台
	AXIS P3719-PL	25.5W	2台	4台	7台	14台
	AXIS P3827-PVE	18.0W	3台	6台	10台	20台
	AXIS P4705-PLVE	17.5W	3台	6台	10台	20台
	AXIS P4707-PLVE	17.5W	3台	6台	10台	20台
	AXIS Q1961-TE	12.95W	4台	8台	14台	24台
サーマルカメラ	AXIS Q1961-TE	12.95W	4台	8台	14台	24台

パナソニック			最大接続可能台数				
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL	
			25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	
PTZ	WV-S61300-ZY	12.0W	4台	8台	15台	24台	
	WV-S61301-Z1	12.95W	4台	8台	14台	24台	
	WV-S61301-Z2	12.95W	4台	8台	14台	24台	
	WV-S61302-Z4	12.95W	4台	8台	14台	24台	
	WV-S61501-Z1	12.95W	4台	8台	14台	24台	
	WV-S65300-ZY	12.0W	4台	8台	15台	24台	
	WV-S65301-Z1	18.4W	3台	5台	10台	19台	
	WV-S65301-Z1-I	18.4W	3台	5台	10台	19台	
	WV-S65301-Z1S	18.4W	3台	5台	10台	19台	
	WV-S65302-Z2	18.4W	3台	5台	10台	19台	
	WV-S65302-Z2-1	18.4W	3台	5台	10台	19台	
	WV-S65340-Z2K	25.4W	2台	4台	7台	14台	
	WV-S65340-Z2N	25.4W	2台	4台	7台	14台	
	WV-S65340-Z2N1	25.4W	2台	4台	7台	14台	
	WV-S65340-Z4K	25.4W	2台	4台	7台	14台	
	WV-S65340-Z4N	25.4W	2台	4台	7台	14台	
	WV-S65340-Z4N1	25.4W	2台	4台	7台	14台	
	ドームタイプ	WV-S2130RJUX	5.3W	4台	8台	16台	24台
		WV-S2135UX	4.8W	4台	8台	16台	24台
		WV-S2136LBUX	8.7W	4台	8台	16台	24台
WV-S2136LD		8.7W	4台	8台	16台	24台	
WV-S2136LUX		8.7W	4台	8台	16台	24台	
WV-S22500-V3L		11.5W	4台	8台	16台	24台	
WV-S2536LNUX		9.1W	4台	8台	16台	24台	
WV-S2536LTNUX		10.1W	4台	8台	16台	24台	
WV-S25500-V3LN		11.5W	4台	8台	16台	24台	
WV-U21300-V2L		5.8W	4台	8台	16台	24台	
WV-U2130LA		4.8W	4台	8台	16台	24台	
WV-U2132LA		5.8W	4台	8台	16台	24台	
WV-U2142LA		6.5W	4台	8台	16台	24台	
WV-U2530LA		4.8W	4台	8台	16台	24台	
WV-U2532LA		6.7W	4台	8台	16台	24台	
WV-U2542LA		7.2W	4台	8台	16台	24台	
コンパクトドーム		WV-S3130UX	3.1W	4台	8台	16台	24台
		WV-S3131LUX	3.8W	4台	8台	16台	24台
	WV-S3530UX	3.1W	4台	8台	16台	24台	
全方位	WV-S4156LUX	6.7W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S4556LUX	12.95W	4台	8台	14台	24台	
ボックス	WV-S1130VRJUX	4.8W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1135VUX	4.4W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1136D	6.3W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1136LUX	6.3W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1510UX	5.3W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1536LBUX	9.1W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1536LDN	9.1W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1536LNS	9.1W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1536LTNUX	10.6W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S1536LUX	9.1W	4台	8台	16台	24台	
	WV-S15500-V3LN	11.5W	4台	8台	16台	24台	
	WV-U11300-V2	4.3W	4台	8台	16台	24台	
	WV-U1130A	3.8W	4台	8台	16台	24台	
	WV-U1132A	4.3W	4台	8台	16台	24台	
	WV-U1532LA	6.7W	4台	8台	16台	24台	
	WV-U1542LA	7.2W	4台	8台	16台	24台	

▼ネットワークインターコム

アクセスコミュニケーションズ			最大接続可能台数			
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL
			25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5
AXISネットワークインターコム	AXIS I8016-LVE	12.7W	4台	8台	14台	24台

▼ネットワーク音声

アクセスコミュニケーションズ			最大接続可能台数			
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL
			25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5
ネットワークスピーカー	AXIS C1310-E	12.95W	4台	8台	14台	24台
	AXIS C1410	12.95W	4台	8台	14台	24台

▼システムデバイス

アクセスコミュニケーションズ			最大接続可能台数			
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UG2D05-PL	EHB-UG2D08-PL	EHB-UG2D16F-PL	EHB-UG2D24F-PL
			25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5	25.5W ※5
ビデオエンコーダ	AXIS P7304	8.2W	4台	8台	16台	24台
人数計測	AXIS P8815-2 3D People Counter	6.0W	4台	8台	16台	24台